

לחצנים לתאות חדי מדרגות - חיבורים במוליך האפס

בתקנת משנה 24 ד' בתקנות החשמל (תקנות לוחות במתוח עד 1000 וולט) נקבע:

"مولיך אפס לא יתוק נתין או מפסק המאפשר את ניתוקו בלבד."

למרות זאת, במערכות של תאות חדי מדרגות מקובלת השיטה של חיבור לחצנים הקומתיים בין מוליך האפס לבין קצת סליל הפעלה של חמסה, כאשר קצהו השני של הסליל מחובר למופע.

שיטה זו מאפשרת שימוש בשלושה מוליכים דרך הקומות, במקום ארבעה, שיטה דומה מקובלת גם בפיקודים שונים לממסרי עזר וכו'.

השאלה 2 האם צורת התקנה זו מותרת בהתאם לתקנות החשמל?

תשובות הוועדה

תקנת משנה 24 ד' מתיחסת לציוד שעל הלוח הראשי או על לוח המשנה, מטרתה להבטיח שמעגל לא ינותק על-ידי הפסקת האפס בלבד, אם על-ידי מפסק ואם על-ידי ניתוק האפס.

התקנה הרלוונטית לשאלה היא תקנה 22 בתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתוח עד 1000 וולט) בה נקבע:

- "א. מפסק חד-קטבי במעגל חד מופע ינתק את מוליך המופע,
- "ב. מפסק תלת קטבי במעגל תלת מופע ינתק את מוליכי המופעים".

תקנות החשמל ברורות אףו גם באשר ללוח ו גם באשר למעגל הסופי,

ועדת הפירושים דנה בשאלה, אם מעגל פיקוד, שמטזונו להפעיל וזץ ממסר או ציוד פיקוד אחר את המעגל הראשי, נחשב למעגל לצורך תקנות החשמל האמורות, היינו שמיתו גורם "עשה על-ידי מפסק במוליך המופע בלבד"

הוועדה החליטה שפיקוד ובקרה, אשר מעצם פועלות זוקקים לעיתים למיתוג האפס, אינם כלולים בהגדת "מעגל". מטרתו של "מעגל" היא להפעיל מכשיר להמרת אנרגיה חשמלית לאנרגיה אחרת או לאנרגיה חשמלית בעורה אחרת, כגון טרנספורטור, ממיר או כיווץ באלה. לכן, הפיקוד לאוטומט של מערכת תאות חד מדרגות על-ידי לחיצים באפס של מעגל הפיקוד, מותר ואני עומד בסתייה לתקנות החשמל.