

תשובה 22 זק

ניתוח התשובות:

במשפט הראשון נדרש " מוליך המחבר בין פס האפס לפס השוואה"

ממשפט זה מובן ששיטת ההגנה בהזנה מחחי היא TNCS

לכן כבר נפסלו תשובות 1 + 3

כרגע נשאר השאלה אם המפסק תלת קוטבי בסדר והאם כביכול לא בוצע איפוס כפול מזה שחובר בין פס האפס לבין פס השוואה בחדר גנרטור

מצ"ב חוק חשמל לגבי תנאים לחיבור מפסק מחליף תלת קוטבי במיתקן מאופס.

התאור תואם את התקנות.

ניתן לראות שבוצע איפוס כפול בלוח גנרטור ואותו יש לפרק בכל מקרה .

לכן התשובה הנכונה היא 4 אפשר להשאיר מפסק תלת קטבי אבל דרוש לנתק את האיפוס הכפול.